




LUXORliving IP-RF




- Centre de contrôle pour LUXORliving Smart Start et contrôleur d'ambiance pour 30 fonctions
- Interface WLAN pour la communication avec le logiciel de mise en service LUXORplug et l'application de commande LUXORplay
- Interface KNX-RF pour la commande des actionneurs radio LUXORliving ou des modules d'actionneurs à bouton-poussoir
- Le système radio KNX LUXORliving Smart Start ne nécessite pas d'appareils système tels que des coupleurs de médias ou une alimentation électrique dans le distributeur et, surtout, pas d'ETS.
- Jusqu'à 30 actionneurs radio ou modules d'actionnement à bouton-poussoir peuvent être intégrés.
- Fonctions disponibles: commutation, dimming (également DALI), commande de stores, climatisation de pièce
- Minuterie intégrée avec fonction astro
- Communication cryptée dans le système (KNX Data Secure)
- Commande à distance possible en option via Theben Cloud.
- Possibilité d'intégration avec Amazon Alexa, Google Home et IFTTT via Theben Cloud

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	230–240 V AC
Puissance absorbée	1,5 W
Fréquence radio	868,3 MHz, max. 10 mW
Puissance d'émission	wifi 2,4 GHz, max. 110 mW
Montage	mural encastré
Classe de protection	III
Indice de protection	IP40

Schéma de raccordement



Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving IP-RF	4800000	4003468480373	centre de contrôle IP-RF LUXORliving