



AudioBox P150

Beschrijving

- U kunt overal naar muziek luisteren: vanaf uw smartphone met elke muziekapp, uw tv, uw iPod, uw FM- en DAB+-radio, Spotify Connect, AirPlay of Bluetooth, ingebouwde streamingdiensten en natuurlijk meer dan 65.000 internetradiozenders.
- U kunt op vol volume naar muziek luisteren: de AudioBox P150 heeft namelijk een vermogen van 2x 150 W. En de geïntegreerde voeding doet nog meer.
- U kunt perfect naar muziek luisteren. Omdat de AudioBox P150 hoogwaardige 192 kHz /32-bit muziekgegevens afspeelt. Dat is studiokwaliteit. Het is top-of-the-line. Het is gewoon geweldig.
- DAB+ of FM? Voor veel mensen is radio een essentieel onderdeel van hun dagelijks leven: nieuws, muziek, actualiteiten en presentatoren die zij al vele jaren kennen. De radio staat vaak de hele dag aan. En met DAB+ biedt deze radio eersteklas geluid en is hij ook nog eens de toekomst. De AudioBox P150 geeft daar niet om: hij speelt zowel DAB+ zenders als FM-zenders. Het hangt allemaal af van het radiostation dat je ontvangt.
- Want design is het hanteren van vormen, lijnen, materialen en verhoudingen. Bij de AudioBox P150 hebben we het materiaal op de voorgrond geplaatst en de combinatie van aluminium en hout gevonden, tegenpolen, maar aangenaam verschillend.



Multiroom

Tot 64 zones



Hi-Res Streamer

192kHz 32Bit



Tuner

DAB+ / FM Tuner



Versterker

2x 150 W



Formaten

MP3, AAC, ALAC, Flac, WMA



KNX

Ondersteuning KNX



RTI

Compatibele RTI



DSP

Digitale signaal processor

Technische gegevens

FUNCTIE

De AudioBox P150 is een versterker, streamer, Bluetooth-ontvanger, DAB+ /FM-radio en head-unit in één. Stand-alone voor 1 tot 3 kamers of in combinatie met andere TRIVUM SoundSystems voor maximaal 64 kamers.

ZONES

Uitbreidbaar tot 64 zones

RADIO

DAB+ /FM Tuner

STREAMING

Tot 192 kHz 32 Bit

BRONNEN

Streaming, DAB+ /FM-tuner, Bluetooth, analoge lijningang, digitale lijningang (TOSLink)

MUZIEK FORMATEN

MP3, AAC, FLAC, M4A, WMA, ALAC

AANSLUITING

1x netwerk (RJ45-aansluiting)
1x USB (voor service)
1x stereo luidspreker (2x 2-polige luidsprekeraansluitingen)
1x stereo line out (2x cinch-aansluitingen)
1x stereo lijn in (2x cinch pluggen)
1x digitale lijningang (1x TOSLink-aansluitingen)
1x digitale lijn uit (1x TOSLink aansluiting)
1x DAB+ /FM-antenne (F-aansluiting)
1x WLAN /bluetooth antenne (SMA-aansluiting)
1x voeding

NETWERK

LAN (RJ45 ethernet) /WLAN (WiFi)

VERSTERKER

Klasse D, 2x 150 W @ 4 Ohm

VOEDING

100-240 V (max. 400 W), ingang

BEHUIZING

Geborsteld aluminium, grijs

INHOUD

1x AudioBox P150
1x BT /WLAN antenne
1x radioantenne adapter (F-Stecker)
1x netwerkkabel

AFMETINGEN

200 x 200 x 68 mm, 2,010 kg

BESTELREF.	LEVERANCIERSNR.	BESCHRIJVING
AudioBox P150	400012	Geluidssysteem
