

Batterie additionnelle, ZEN-SuperBase 4600 battery



ZEN-SuperBase 4600 battery



Max. 2x ZEN-SuperBase V4600 et
8x ZEN-SuperBase 4600 battery
pour une capacité totale de 46 kWh



- Batterie LiFePO4
- Capacité de 4608 WH
- Connectez jusqu'à quatre batteries additionnelles à la batterie ZEN-SuperBase V4600
- Contrôle facile via l'application Zendure pour smartphone.
- Stockage d'énergie supplémentaire à la batterie ZEN-SuperBase V4600. Cela peut être utile si vous avez beaucoup de panneaux solaires sur le toit de votre maison, ou si vous voulez simplement être en mesure de vivre sans réseau pendant une période plus longue.
- Configuration maximale : deux unités de base ZEN-SuperBase V4600 et huit batteries satellites ZEN-SuperBase 4600 battery, soit une capacité totale de 46 kWh ! Cela représente assez d'énergie pour alimenter un petit ménage pendant une semaine ou plus.

Composants inclus

- Couverture de la poignée
- Câble MC4 vers XT90
- Manuel de l'utilisateur
- Carte de garantie.

Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie	4608 Wh
Type de batterie	LiFePO4
Puissance de sortie	1x prise voiture : 12,6 V DC 10 A 1x Andersen : 12,6 V DC 30 A, 378 W max. Max XT90 : 12 à 60 V DC 10 A, 600 W max.
Entrée	XT90 : 12 à 150 V DC 10 A, 600 W max.
Connexion sans fil	wifi
Lampe led	RGB, éclairage
Dimensions	L 69 x l 27,4 x H 28,5 cm
Poids net	42 kg

Réf. de commande	EAN	Description
ZEN-SuperBase 4600 battery	850039787492	batterie supplémentaire de 4,608 kWh